
REDUCING TEE (continued)

Socket x Socket x Socket



Part Number	Size	G	G1	G2	H	H1	H2	L	M	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
801-202	1-1/2x1-1/4x1	7/8	1-7/32	7/8	2-1/4	2-11/32	2-1/4	4-1/2	2-7/16	1-13/16	.40
801-209	1-1/2x1-1/2x1/2	9/16	1-1/16	9/16	1-31/32	1-15/16	1-31/32	3-15/16	2-3/8	1-3/16	.32
801-210	1-1/2x1-1/2x3/4	11/16	1-1/32	11/16	2-1/16	2-1/32	2-1/16	4-5/32	2-11/32	1-13/32	.37
801-211	1-1/2x1-1/2x1	27/32	1-5/32	27/32	2-15/32	2-5/16	2-15/32	4-15/16	2-11/32	1-3/4	.42
801-212	1-1/2x1-1/2x1-1/4	1-3/16	1-3/16	1-3/16	2-9/16	2-7/16	2-9/16	5-1/8	2-3/8	2-1/8	.54
801-247	2x2x1/2	9/16	1-13/32	9/16	2-3/32	2-9/32	2-3/32	4-3/16	2-7/8	1-5/32	.44
801-248	2x2x3/4	11/16	1-13/32	11/16	2-3/16	2-13/32	2-3/16	4-3/8	2-27/32	1-13/32	.52
801-249	2x2x1	27/32	1-7/16	27/32	2-3/8	2-9/16	2-3/8	4-3/4	2-7/8	1-3/4	.58
801-250	2x2x1-1/4	31/32	1-11/32	31/32	2-17/32	2-19/32	2-17/32	5-3/32	2-7/8	2-1/8	.60
801-251	2x2x1-1/2	1-5/32	1-13/32	1-5/32	2-11/16	2-13/16	2-11/16	5-3/8	2-15/16	2-15/32	.77
801-254[1]	2x2x4	3-11/16	2-15/32	3-11/16	5-3/16	4-23/32	5-3/16	10-11/32	5-1/4	5-1/4	5.61
801-287	2-1/2x2-1/2x1/2	19/32	1-19/32	19/32	2-3/8	2-15/32	2-3/8	4-23/32	3-1/2	1-3/16	.78
801-288	2-1/2x2-1/2x3/4	21/32	1-1/2	21/32	2-7/16	2-17/32	2-7/16	4-27/32	3-17/32	1-13/32	.83
801-289	2-1/2x2-1/2x1	27/32	1-23/32	27/32	2-5/8	2-27/32	2-5/8	5-1/4	3-17/32	1-23/32	.99
801-290	2-1/2x2-1/2x1-1/4	1-1/32	1-3/4	1-1/32	2-27/32	3	2-27/32	5-11/16	3-9/16	2-3/32	1.11
801-291	2-1/2x2-1/2x1-1/2	1-5/32	1-23/32	1-5/32	2-31/32	3-1/8	2-31/32	5-29/32	3-9/16	2-3/8	1.21
801-292	2-1/2x2-1/2x2	1-13/32	1-5/8	1-13/32	3-3/16	3-1/8	3-3/16	6-3/8	3-1/2	2-7/8	1.32
801-333[1]	3x3x1/2	1-7/16	2-7/8	1-7/16	3-5/16	3-3/4	3-5/16	6-5/8	4-3/16	2-7/8	1.94
801-334[1]	3x3x3/4	1-7/16	2-11/16	1-7/16	3-5/16	3-11/16	3-5/16	6-5/8	4-3/16	2-7/8	1.92
801-335	3x3x1	7/8	2	7/8	2-3/4	3-1/8	2-3/4	5-1/2	4-7/32	1-3/4	1.24
801-336[1]	3x3x1-1/4	1-5/8	1-15/16	1-5/8	3-5/16	3-5/8	3-5/16	6-5/8	4-3/16	2-7/8	1.89
801-337	3x3x1-1/2	1-5/32	2-1/16	1-5/32	3-1/16	3-7/16	3-1/16	6-1/8	4-3/16	2-3/8	1.44
801-338	3x3x2	1-7/16	1-13/16	1-7/16	3-5/16	3-5/16	3-5/16	6-5/8	4-7/32	2-7/8	1.65
801-339	3x3x2-1/2	1-3/4	1-31/32	1-3/4	3-5/8	3-11/16	3-5/8	7-1/4	4-3/16	3-17/32	1.88
801-415[1]	4x4x1/2	1-7/16	3-17/32	1-7/16	3-11/16	4-13/32	3-11/16	7-11/32	5-1/4	2-7/8	2.62
801-417	4x4x1	27/32	2-19/32	27/32	3-1/8	3-23/32	3-1/8	6-1/4	5-1/4	1-3/4	1.91
801-418[1]	4x4x1-1/4	1-1/8	2-31/32	1-1/8	3-13/32	4-7/32	3-13/32	6-25/32	5-1/4	2-3/8	2.18
801-419	4x4x1-1/2	1-1/8	2-9/16	1-1/8	3-3/8	3-15/16	3-3/8	6-3/4	5-1/4	2-3/8	2.09
801-420	4x4x2	1-7/16	2-1/2	1-7/16	3-11/16	4	3-11/16	7-3/8	5-1/4	2-7/8	2.35
801-421[1]	4x4x2-1/2	2-1/16	2-11/16	2-1/16	4-5/16	4-3/4	4-5/16	8-5/8	5-1/4	4-1/8	3.48
801-422	4x4x3	2-1/8	2-23/32	2-1/8	4-3/8	4-19/32	4-3/8	8-25/32	5-1/4	4-3/16	3.11
801-482F	5x5x1-1/4	4	4-11/16	4	7	6-3/16	7	14	6-5/16	2-1/16	5.99
801-484[1]	5x5x1-1/2	3-5/32	5-17/32	3-5/32	5-13/16	6-29/32	5-13/16	11-5/8	6-13/32	6-13/32	8.86
801-484F	5x5x1-1/2	4-1/8	5	4-1/8	7-1/8	6-1/2	7-1/8	14-1/4	6-5/16	2-5/16	9.10
801-486[1]	5x5x2	3-5/32	5-3/32	3-5/32	5-13/16	6-19/32	5-13/16	11-19/32	6-13/32	6-13/32	8.39
801-486F	5x5x2	4-5/16	4-3/4	4-5/16	7-5/16	6-1/2	7-5/16	14-5/8	6-5/16	2-13/16	6.87
801-487[1]	5x5x2-1/2	3-5/32	4-23/32	3-5/32	5-13/16	6-15/32	5-13/16	11-5/8	6-13/32	6-13/32	8.28
801-488[1]	5x5x3	3-5/32	4-5/8	3-5/32	5-13/16	6-1/2	5-13/16	11-19/32	6-13/32	6-13/32	8.21
801-490[1]	5x5x4	3-5/32	3-29/32	3-5/32	5-13/16	6-5/32	5-13/16	11-5/8	6-13/32	6-13/32	7.40

[1] Outlet sized with bushing

